Tenda®

TENDA网络，网络腾达

TEL9939D/TEL9939DI
10/100Mbps PCI 快速以太网卡

使用说明书

VER:1.0

出品厂商：深圳市吉祥腾达科技有限公司
SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.
厂　　址：深圳市南山区锡星工业园
技术支持：0755-27657286
邮　　编：518108
网　　址：http://www.tenda.com.cn

1 产品介绍

Tenda® 感谢您购买 TENDA TEL9939D/TEL9939DI 10/100M 自适应快速以太网网卡。本网卡完全遵循 PCI2.2 总线规范，支持 ACPI 电源管理功能。本网卡具有自动协商功能，支持 10Mbps、100Mbps 两种传输速率，自动侦测所连接网络设备的速率、全双工/半双工模式。另外，TEL9939D 产品还支持无盘启动功能。TEL9939D/TEL9939DI 提供 Windows 98、Windows ME、Windows 2000、Windows NT、Windows XP、Windows NT、Linux、Novell 等多种操作系统下的驱动程序。

1.1 物品清单

打开产品包装，应当包含下列物品:

1．10/100Mbps 快速以太网卡一张
2．驱动程序安装光盘一张。
3．用户指南一本
4．合格证一张

1.2 主要特性

符合 IEEE802.3 以太网、IEEE802.3u 快速以太网标准；

支持 10Mbps、100Mbps 两种传输速率，10、100Mbps 下的全双工、半双工模式；

支持 NWAY 自动协商功能，自动侦测传输速率、双工模式，选择一种最佳的网络连接模式，免除繁杂的设置过程，即插即用；

兼容 PCI 2.1、PCI 2.2 规范，支持高效的 32bit/33MHZ PCI 局部总线，低 CPU 占用率；

支持 ACPI 电源管理,极低的工作功耗；

最高达 200Mbps 的网络吞吐率；

集成先入先出(FIFO)缓冲区，增强网络传输的性能；

采用高集成度、高性能的的单芯片方案；

提供 BootROM 插座，插入指定的 BootROM 即可实现无盘启动(仅 TEL9939D 产品)；

提供丰富的驱动程序支持，几乎囊括所有常见的操作系统。

1.3 技术规格

一 般 特 性	
标 准	IEEE802.3 IEEE802.3u
总线类型	32bit/33MHZ PCI 总线
网络接口	RJ45
I/O 地址，	系统自动分配
中断(IRO)	系统自动分配
传输速率	10M 半/全双工:10/20Mbps 100M 半/全双工:100/200Mbps
工作环境温度	0℃---45℃
湿 度	10%---90%（无凝结）
功 耗	从主板 PCI 插槽取电源，最大功耗 1.5 瓦
安规认证	FCC Class B, CE


1.4 网络端口、指示灯说明

TEL9939D/TEL9939DI 提供 1 个 RJ45 网络端口，可以通过五类或超五类双绞线将网卡连接到网络；

本产品提供一个绿色的 Link/Act 状态指示灯：

当没有网络连接时 Link/Act 指示灯熄灭；当网卡以 10M 或 100Mbps 的速率连接到网络

时指示灯亮；当网卡接收/发送数据时，指示灯闪烁。



2 硬件安装

请按照下面的顺序安装网卡：

1. 关掉计算机电源并打开机箱；
2. 选择空的 PCI 槽插入网卡；
3. 拧紧螺丝将网卡挡片固定在机箱上，盖好机箱；
4. 通过五类或超五类双绞线将网卡连接到网络。

3 软件安装

安装驱动程序步骤如下：

1． 启动电脑后，插入随卡包装的驱动程序安装光盘，电脑自启动光盘显示 TendaSetup 界面（如没能自启动，则进入光盘双击“ TendaSetup.exe ”文件），点击“ 网卡驱动程序 ”按钮进行驱动程序安装；

2． 若是 TEL9939D 网卡则点击“ TEL9939D ”，若是 TEL9939DI 网卡则点击“ TEL9939DI ”，然后选择“ 安装程序的语言 ”后点击“ 确定 ”开始安装。

3． 选择安装目的路径后点击“ 下一步 ”。

4． 点击“ 完成 ”即可成功安装驱动程

序。

保修须知

1 保修期

本产品自购买日起保修 1 年。

2 保修条款

- 产品保修是针对深圳市吉祥腾达科技有限公司所生产销售的产品。
- 保修期间内在正常状态下使用本产品而发生的故障，可根据本保修条款内容，出示产品保修卡和发票或收据(复印件),在产品购买处享受无偿维修服务，特殊情况，可直接与本公司办事处或总部联系。
- 下列情形，需要收费维修，将视情况收取一定的材料费，维修费及运输费：
  - ❶ 超过保修期范围，在正常状态下使用本产品而发生故障。
  - ❷ 未出示保修卡、保修卡未填写清楚、有漏填之处或保修卡有涂改的痕迹。
  - ❸ 产品非正常状态下使用，例如人为损坏，或高温、高压、潮湿等导致产品损坏。如果损坏不严重，可以收费维修。
  - ❹ 产品从本公司销售到客户手中之后，再因为运输、搬运等情况，即非产品本身质量问题而造成的故障和损伤。
  - ❺ 由于未能按照说明书中的使用方法和注意事项操作而造成的故障和损伤。
- 下列情况，本公司不予维修：
  - ❶ 非本公司生产销售的产品。
  - ❷ 未经本公司同意，私自进行拆装、维修的产品。
- 本保修卡仅适用于中国大陆地区。

客户服务网站：www.tenda.com.cn

客户服务E—MAIL：tenda@tenda.com.cn